



FILTERONDERHOUD

HRC OptiAir

Wanneer moeten de filters vervangen of gereinigd worden?

Het toestel en de bediening/sensor geven automatisch een indicatie wanneer de filters gereinigd of vervangen moeten worden.

Reinigen filters: 1x per 3 maanden

Vervangen filters: 1x per 6 maanden. Bestel hiervoor originele Orcon filters om een goede prestatie van het toestel te waarborgen. De HRC OptiAir wordt standaard geleverd met 1x Coarse 65% filter en 1x ePM1 70% filter (art.nr. 22700043). Optioneel zijn er 2x Coarse 65% filters (art.nr.22700040) te bestellen.

Filter indicaties per apparaat

HRC OptiAir toestel

- LED-lampje naast de tekst 'FILTER' brandt groen

HRC Inbouwdisplay 15RF

- Icoon 'filter vuil' wordt getoond: 

CO₂ Bedieningssensor inbouw 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

CO₂ Bedieningssensor 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

CO₂ Ruimtesensor 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

Afstandsbediening 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

Stappen om het filter te reinigen/vervangen



Stap 1.

Verwijder de stekker uit stopcontact voordat je de filters reinigt!



Stap 2.

Verwijder de filtergrepen.



Stap 3.

Neem de vervuilde filters uit het toestel. Onthoud aan welke kant de filters horen.



Stap 4.

Stofzuig de filters aan de buitenzijde. Indien de filters te ernstig vervuild zijn, moeten deze vervangen worden. Bestel hiervoor originele Orcon filters voor een optimale werking van het toestel.



Stap 5.

Plaats de gereinigde filters weer terug aan dezelfde zijde als waar deze zich bevonden voor de reiniging. En zorg ervoor dat de pijlen naar binnen wijzen.



Stap 6.

Reinig de afdichting op de filtergreep met een doekje met een beetje water.



Stap 7.

Plaats de filtergrepen terug in de uitsparing aan de voorzijde van het toestel. Druk de filtergrepen stevig aan over het gehele voorvlak, zodat deze volledig vastgeklemt zit.



Stap 8.

Plaats de stekker terug in de contactdoos.



Stap 9.

Druk op de knop naast 'FILTER' voor 3 seconden om de filtertimer te resetten. Of doe dit op de afstandsbediening door <AUTO> en <TIMER> gelijktijdig voor 3 seconden in te drukken.